




Bedienungsanleitung

Münzen in die runde Geldschale schütten und darauf achten, dass nicht zu viele Münzen eingefüllt werden und, dass sich keine Fremdkörper dazwischen befinden. Diese könnten das Gerät beschädigen.

Beim Einschalten zeigt das Display .0. Das Gerät ist nun bereit.



Die Handkurbel gleichmässig im Uhrzeigersinn drehen, solange bis sich keine Münze mehr in der Geldschale befindet. Die Zählung ist beendet, wenn alle Münzen gemischt in der Auffangschale (Gerätedeckel) liegen.



Wertzählung

Die eingeschaltete Lampe neben dem € Zeichen zeigt an, dass sich das Gerät im Wertzählmodus befinden. Das Display zeigt also den Wert der letzten Zählung in Euro an.



Durch wiederholtes Drücken der (€/Q) Taste können zusätzlich die Werte jeder der 8 Münzsarten abrufen werden. Der Wert im Display gehört zu der Münzsarte, die durch die eingeschaltete Lampe gekennzeichnet ist.



Stückzählung

Bei jeder Zählung ermittelt das Gerät auch die Gesamtstückzahl aller Münzen und die Stückzahlen pro Münzsarte.

Um von dem Wert- in den Stückzahl-Abwurf zu wechseln, muss die Umschalttaste (€/Q) zwei Sekunden gedrückt gehalten werden.

Danach wird die Gesamtstückzahl der letzten Zählung angezeigt.

Durch wiederholtes Drücken der (€/Q) Taste können die Stückzahlen der einzelnen Münzsarten abgerufen werden.

BMC CC 10

Münzzählgerät mit Handkurbel für 8 Münzsarten, Wert- und Stückzählung.



Die BMC CC 10 ist eine sehr kompakte Münzzählmaschine ohne Sortierung, die durch einen Deckel geschützt wird. Der Deckel kann komplett abgenommen werden und dient als Auffangschale für die Münzen, wenn sie die Zählmaschine durchlaufen haben (siehe grosses Bild).

Technische Daten

Leistung:	ca. 600 Münzen/min.
Antriebsart:	Manuell mit Handkurbel
Zählung:	Gesamtwert, Gesamt-Stückzahl, Wert- und Stückzählung pro Münzsarte
Münzsarten:	8 Euro-Münzsarten gemischt
Aufnahmefach:	ca. 300 Münzen
Münzauslässe:	1, der Deckel dient als Geldschale
Sortierung:	keine
Stoppmengen:	nicht einstellbar
Display:	6-stelliges LCD-Display
Stromversorgung:	6 x 1,5 V Batterien oder Netzteil Automatische Abschaltung nach 10 Minuten in Ruhezustand
Abmessungen:	175 x 110 x 205 mm
Gewicht:	2,0 kg inklusive der 6 Batterien
Lieferumfang:	1 BMC CC 10 Münzzählgerät 1 Bedienungsanleitung 6 Batterien, 1,5 V

GELDVERARBEITUNGSSYSTEME
WERNER KUBNY GMBH

Rudolf-Dietz-Straße 5
 65550 Limburg/Linter

Telefon: 06431/41094
 Telefax: 06431/43992

E-mail: info@kubny.com
 Web: www.kubny.com